

Datenblatt

Näherungssensor E2E NEXT Serie

E2E NEXT



Bezeichnung	E2E NEXT
Bauform	Zylindrisch
Versorgungsspannung	10 - 30 VDC
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-25°C ... 70°C
Gehäusematerial	Edelstahl
Montage	bündig, nicht bündig
Schaltverhalten	Schließer, Öffner
Verdrahtung	DC 2-Draht
Max. Schaltabstand	6 mm (M8), 10 mm (M12), 20 mm (M18), 40 mm (M30)