Datenblatt

Code-Leser FQ-CR1

FQ-CR1

Bezeichnung	FQ-CR1
Schutzart	IP67
Schnittstelle	Ethernet
Typ	Codeleser
Kameratyp	Monochrom, Smart-Kamera
Max. Arbeitsabstand	8 - 970 mm
Anzahl Simultanmessungen	32

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de